



2 fonctions : DP1612X
4 fonctions : DP8615X



Télécommandes miniatures programmables

Permet de commander le système de protection d'un seul geste, de l'intérieur comme de l'extérieur des locaux protégés.

- Commande possible d'un automatisme de portail Daitem ou un autre via récepteur.
- Programmation indépendante des touches (code d'installation et canal) qui peuvent être ainsi personnalisées pour chaque utilisateur.
- Sécurité accrue par la programmation du code radio invisible même boîtier ouvert.



AUTONOMIE
5 ANS
EN USAGE DOMESTIQUE



GARANTIE
5 ANS
SAUF CONDITIONS EXCEPTES



TwinPass®



NF
a2p

réf. DP8615X uniquement

Fonctions

Commandes des centrales DP8340X et DP8360X

2 touches paramétrables (DP1612X)
ou 4 touches paramétrables (DP8615X)

sur les fonctions suivantes :

- commandes du système d'alarme : arrêt , marche partielle, marche totale, marche groupe 1, marche groupe 2,
- déclenchements des moyens d'alarme : alerte, alerte silencieuse, incendie, appel sonore,
- confort : lumière, motorisation, sonnette.

Possibilité d'affecter un code d'installation différent sur chacune des touches

Interrogation de l'état du système grâce au module d'information.

Témoin lumineux d'appui correct et de bon état de l'alimentation

Autonomie supérieure à 5 ans en usage domestique normal.

Caractéristiques techniques

- Emetteur radio TwinPass®.
- Codes radio invisibles même boîtier ouvert.
- Précautions d'utilisation identiques à celles d'un téléphone portable.
- Alimentation par 2 piles lithium 3V fournies.
- Indice de protection : IP30.
- Dimensions (L x H x P) : 72 x 38 x 14 mm.
- Poids : 25 g (avec alimentation + cordon).
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C.
- Usage intérieur et extérieur.